

Installation Instructions / Notice de montage



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

Ensure that the ambient temperatures are within the luminaire's rated limits. Check the nameplate's marking for more information. Unpack the luminaire and remove the lens by releasing the ten clips securing the lens. Remove the reflector by squeezing the two clips located near the center line of the reflector. Remove and unpack the mounting hardware kit.

SURFACE MOUNT

Mount the two ceiling brackets (included with the mounting kit) directly to the ceiling using suitable anchors and screws. The housing will snap into these brackets when aligned.

SUSPENDED MOUNT

Insert the two "V" clips into the housing brackets for chain or cable suspension (chain and cable is not included).

WIRING

1. Remove and reverse the cable gland located at one end of the enclosure. Use a suitable type flexible power cable, water-resistant and heat (min. 90°C), Min 300V voltage (for 120V, 277V versions) and Min 600V voltage (for 347V version), 0.170" to 0.450" diameter. Insert power cable through the cable gland allowing for sufficient length of cable inside the housing and tighten the gland.
2. Make the GROUND connection to the supplied green grounding conductor.
3. Make connections to the driver always observing polarity of the black (HOT) and white (NEUTRAL) conductors. Connect the two dimming wires (grey and purple) to the dimming controller.
4. Replace the reflector by aligning and pushing the reflector onto the housing clips.
5. Replace the lens and secure all ten clips.
6. Apply power.

CAUTION!

For LED replacement consult factory.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

S'assurer que les températures ambiantes soient à l'intérieur des conditions nominales du luminaire. Vérifier la plaque signalétique pour plus d'informations. Déballez le luminaire et enlever la lentille en dégageant les dix agrafes le retenant. Enlever le réflecteur en écrasant les deux fixations situées près du centre du réflecteur. Enlever et déballez le jeu de pièces de montage.

MONTAGE AU PLAFOND

Monter les deux supports de montage (fournis dans le jeu de pièces de montage) directement au plafond en utilisant les vis et ancrées appropriées. Le boîtier va s'insérer par déclic dans ces supports lorsqu'ils seront alignés.

MONTAGE À SUSPENSION

Insérer les deux fixations à ressort en "V" dans les supports de montage pour suspendre à une chaîne ou à un câble (chaîne et câble non fournis).

CÂBLAGE

1. Enlever et inverser le presse-étoupe situé à une extrémité du boîtier. Utiliser un câble d'alimentation flexible d'un type approprié, non fourni, résistant à l'eau et à la chaleur (minimum 90°C), d'un voltage Min de 300V (pour les versions d'alimentation de 120V, 277V) et Min 600V (pour la version d'alimentation de 347V), diamètre minimum 0.170" à un maximum de 0.450". Insérer le câble d'alimentation à travers le presse-étoupe en gardant une longueur suffisante à l'intérieur du boîtier, et serrer le presse-étoupe.
2. Raccorder le fil vert à la mise à la terre.
3. Raccorder le contrôleur de DEL en respectant les polarités, le NOIR pour le VIVANT et le BLANC pour le NEUTRE. Connecter les deux fils pour gradation (gris et violet) au contrôleur de gradation.
4. Remettre le réflecteur en l'alignant et en le poussant sur les fixations du boîtier.
5. Remettre la lentille et fixer les dix agrafes.
6. Mettre sous tension.

ATTENTION!

Pour le changement des réglettes LED consultez l'usine.

Installation Instructions / Notice de montage

